

## Alinco Software für DJ-X30 Handscanner in Verbindung mit USB Interface installieren!

1.

USB Seriell Treiber installieren

Download des Treibers CDM 2.04.06.exe

z.B. von <http://www.alinco.com/usa.html>

(Gibt es auch als Zip, aber die EXE ist bequemer) Starten,

Bildschirmanweisungen folgen.(Kabel bis Abschluß nicht am PC anschließen!).

Eine Installationsanweisung (engl.) gibt es unter

[http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides/Windows\\_XP\\_Installation\\_Guide.pdf](http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides/Windows_XP_Installation_Guide.pdf)

2.

Download und Installation des Clone Utility von Alinco (eigentliches Programm)

DJX8\_X30\_0\_95.msi

(das ist Beta V 0.95, aber mit japanischen Vorspann, gibt aber das Programm in English) oder von der sehr guten thiecom.de Seite

<http://www.thiecom.de/seite/2/dj-x30e-alinco-handscanner-von-100-khz-bis-1300-mhz-mit-waehlbarem-tastaturfeld.html>

djx30\_0\_93.msi

Dort unter Produktinformationen

Installation ergibt das Programm Alinco DJ-X8/X30 Clone Utility

3.

Regions- und Sprachoptionen auf EN stellen (das Utility erfordert Englisch/Amerikanischen Zeichensatz) Wenn kein Icon in der Taskleiste: Unter WinXP Start Einstellungen Systemsteuerung Regions- und Spracheinstellungen.

Englisch (USA) wählen und übernehmen.

In Taskleiste Linksklick auf Sprachen-Icon, Englisch (USA) anklicken

4.

COM Port abgleichen

Kabel ERW-7 an USB-Port anschließen

Start Einstellungen Systemsteuerung System Systemeigenschaften Hardware Geräte-Manager Unter Anschlüsse (COM und LPT) muss dort der Eintrag "USB Serial Port" stehen.

In Klammern ist die Nummer des Ports angegeben, z.B. (COM14)

5.

Einstellung des COM-Portes in Clone Utility Programm starten In Menüleiste Tools anklicken, im Untermenü COM Port Setup anklicken Portnummer wie vorher festgestellt auswählen und bestätigen.

6.

Betrieb

Kabel ERW-7 an laufenden PC und ausgeschaltetes DJ-X30 anstecken DJ-X30 Taste "MONI" halten und mit "PWR" starten (Bedienungsanleitung S. 77).

Display zeigt "CLONE".

Programm Alinco DJ-X8/X30 Clone Utility starten

7.

Read Settings drücken.

Wenn fertig (geht sehr schnell), Sicherheitskopie speichern.

Programm nutzen

(Dank an Ohle :- ) // Alternativ FTP Archiv:

<http://www.thiecom.de/ftp/alinco/djx30>

