

Techn. INFO über AE 2980 für den CB-Verkauf:

Beim Zubehör für die neue 80-Kanal-Version AE 2980 gibt es gegenüber den anderen Handfunkgeräten aus unserem Programm einige Besonderheiten zu beachten. Aus diesem Anlass habe ich einige nützliche Hinweise zusammengestellt, die helfen sollen, Verwechslungen zu vermeiden und die Kunden fachkundig zu beraten.

1. Batteriefach:

Im Gegensatz zu AE 2200 und AE 2800 wird das Batteriefach der AE 2980 mit **1 Stück Mignonzellen** bestückt. Es passen auch die etwas dickeren Akkus von Varta mit 700 mAh! Bitte empfehlen Sie Ihren Kunden, möglichst keine „Normalbatterien“ zu benutzen. Der Strombedarf beim Senden mit 4 Watt kann nur von aufladbaren Nickel-Cadmium-Batterien gedeckt werden.

Das Batteriefach hat eine Kombi-DC-Ladebuchse. Es paßt ein Miniatur-Hohlstecker **innen** und dem-**außen**. Dies ist genau andersherum als bei den RL-Geräten und den Steckerlader-Buchsen an den RL-Akkus und AE 2003, daher Vorsicht !!

Ein DC-Anschlußkabel mit Sicherung **die Ader mit der Sicherung ist +, egal, welche Farbe !**) liegt bei, leider bei der Erstlieferung noch mit schwarzen Aderfarben, später allerdings wieder rot/schwarz. (Anschlußhinweise werden vorsichtshalber beigelegt).

2. Steckerlader Nr. 7367:

Wegen der anderen Polung haben wir ein spezielles Ladegerät für die AE 2980 / 2944 im Programm, welches nur für diese Geräte geeignet ist !

3. Mobilset Nr. 10102:

Unser **Mobilset** besteht aus einem Minimag-Magnetfuß für **die serienmäßige** Funkgeräte-Aufsteckantenne und einem 12 Volt Adapter, der unter das Gerät anstelle eines Batteriekastens eingeschoben wird.

Auf den Magnetfuß passen **nur die bei der AE 2980 mitgelieferte Kurzantenne** und die Antennen von den RL/RV Amateurgeräten und **keine andere CB-Antenne** unseres Programms! **Daher bitte keinesfalls den Magnetfuß oder das Mobilset für andere CB-Geräte, wie z.B. AE 2200 oder AE 2800/2850 oder AE 2944 anbieten..**

Unsere neue Kurzantenne, die bei der AE 2980 beigelegt ist, ist bereits für 80 Kanäle optimal abgestimmt. Man erkennt sie an den zwei gelben Ringen an der Spitze.

4. Austauschbarkeit Adapter und Akkus zwischen AE 2980 und RL-Geräten:

Die Bodenplatten sind bei der AE 2980 und den RL/RV-Amateurgeräten gleich, wenn auch die Konturen der Funkgerätegehäuse, des Adapters und der Akkus optisch nicht ganz übereinstimmen. Aber es gibt Kontakt und volle Funktion. Daher passen -abgesehen von optischen Einschränkungen- der Mobiladapter und das Batterieleergehäuse der AE 2980 auch für die RL-Geräte, und umgekehrt die 12 Volt Akkus aus dem RL-Programm auch für die AE 2980 (aber dann natürlich mit dem Ladegerät für die RL-Serie!). Bitte jedoch nicht die 7.2 Volt Akkus oder das kleine Leerpäckchen von den RL-Geräten für die AE 2980 anbieten ! (zuwenig Spannung für AE 2980)

5. Antennenanschluß

Entgegen der AE 2944, die noch einen zweiten Antennenanschluß in der Bodenplatte hat, bietet die 80 Kanal-Version AE 2980 nur die oben angebrachte BNC-Buchse als Antennenanschluß! Der kombinierte Antennen/12-Volt-Adapter, den wir noch in kleinen Stückzahlen für die AE 2944 haben, paßt also nicht auf die AE 2980.

In Zukunft wird auch das „Export“-Gerät durch eine zugelassene Europaversion AE 2980 FM ersetzt werden. Auch diese wird keinen zweiten Antennenanschluß an der Bodenplatte mehr haben.