

## Alinco DJX-10



Der Alinco DJ-X10(E) ist ein vielseitiger Scanner, der besonders durch folgende Merkmale hervorsteicht:

Für ein Gerät mit diesen Möglichkeiten leicht zu Bedienen.

Lieferung komplett mit Akku und Mini-Standlader

Guter Empfänger

Die z.Zt. erhältliche Software ist allerdings mehr eine " Nur -Programmier-Software "

### Technische Daten

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Frequenzbereiche:</b>        | 0,1 - 2000 MHz           |
| <b>Speicher / Kanäle:</b>       | 1200                     |
| <b>Modulationsarten:</b>        | AM, n-FM,W-FM,USB,LSB,CW |
| <b>Bänke:</b>                   | 30 mit je 40 Speichern   |
| <b>Vorzugskanäle(Priorität)</b> | 1                        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Suchlaufgeschwindigkeiten:</b> | ca. 25 Kanäle pro Sekunde  |
| <b>Frequenzschritte:</b>          | 50,100Hz,1,2,5,6.25,9,10,12.5,15,<br>20,25,30,50,100,125,150,200,250,500 kHz   |
| <b>Filter:</b>                    | -  |
| <b>Stromversorgung(en):</b>       | 4,8 V NiCd oder 8-15 Volt DC extern  |
| <b>Maße:</b>                      | 57x150x27,5mm  |
| <b>Gewicht:</b>                   | 320 gramm  |
|                                   | EBP-33N 4,8 Volt 650mAh Akkupack   |
|                                   | EBP-34N, dto, jedoch 1200 mAh  |
|                                   | EBP-37N, dto jedoch 700 mAh  |
| <b>empfohlenes Zubehör:</b>       | EDC-64 Lader 220 Volt  |
|                                   | ESC-28/29/30 Taschen ( je nach Akku)   |
|                                   | EBC-6 Mobilhalter  |
|                                   | EDC-37 DC Stationskabel  |
|                                   | <a href="#">HIER klicken HIER klicken !</a>  |
| <b>Programmier - Software</b>     | <a href="#">Windows - Software aus den USA!</a> ( Vollversion kostet   |
| <b>( DOS) Klein und fein !</b>    | 10\$) hier klicken!  |
| <b>Alternative Modelle:</b>       | <a href="#">MVT9000</a> , <a href="#">R10</a> , <a href="#">AR8000</a> , <a href="#">AR8200</a> , <a href="#">MVT-7100</a> |

### Oft gestellte Fragen ( FAQ)

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>zugelassen ( CE)</b>                       | ja                     |
| <b>durchgehender Frequenzbereich:</b>         | ja                     |
| <b>Flugfunk (AM):</b>                         | ja                     |
| <b>900 MHz Telefonband:</b>                   | ja                     |
| <b>deutsche Bedienungsanleitung:</b>          | ja                     |
| <b>Netzgerät / Ladegerät im Lieferumfang:</b> | ja                     |
| <b>Akku im Lieferumfang:</b>                  | ja                     |
| <b>Tasche im Lieferumfang:</b>                | nein                   |
| <b>weiteres mitgelieferte Zubehör:</b>        | Gummi-Antenne          |
| <b>leicht zu bedienen:(relativ...)</b>        | ja ( für diese Klasse) |

**Frequenzsuchlauf:**

ja

**Besonderheiten:**

1200 Speicher, Channel Scope für bis zu 40 Speicher, Windows© Programm - Software,  
Alpha Numeric Anzeige zum Abspeichern von Frequenzen und Namen

© 1999 - THIECOM Herbert Thieking, Bremen/Germany

Tel.: ..(0)421-609850-0 Telefax: (0)421-6007566