

Lowe HF350



(Bild zeigt Palstar R30)

Beschreibung:

Der Lowe HF-350 ist " ein Engländer aus USA "... (Hersteller ist Palstar). Angepasst an Empfangssituationen in Europa. Trotz seiner vielen Funktionen ist auch dieser Lowe - ganz in der Firmentradition - recht einfach und übersichtlich zu bedienen. Es können hochohmige Antennen und / oder 50 Ohm Antennen angeschlossen werden. Ebenfalls können Aktivantennen angeschlossen werden, die der HF350 mit 12 Volt DC versorgen kann. (abschaltbar). Der Empfänger benötigt als " Stromquelle " 10,5 bis 15 Volt, typisch 13,8 Volt. Dank einer sog. TTL-Schaltung am Mute Connector, kann das Gerät auch mit einem Sender zusammenarbeiten. Es kann zwischen 4 kHz für AM und 2,5 kHz für SSB in der Bandbreite gewählt werden. Der Dynamik-Bereich ist gegenüber Störern in nur 10 kHz Abstand bereits größer als 90 dB ist liegt bei 100 kHz bei größer 105 dB. Die umschaltbare Regelzeit der automatischen Verstärkungsregelung, die bei langer Zeitkonstante die Hörqualität starker Sender nochmals anhebt und bei kurzer Zeitkonstante sofort auf schnell sich verändernde Ausbreitungsbedingungen reagiert ist ein weiteres Plus dieser Serie. Der Lowe HF350 ist die konsequente Weiterentwicklung der bekannten Lowe-Weltempfänger.

Technische Daten

Frequenzbereiche:	100 kHz bis 30 MHz
Speicher / Kanäle:	100
Modulationsarten:	AM, CW, USB, LSB
Bänke:	-
Vorzugskanäle (Priorität)	-
Suchlaufgeschwindigkeiten:	je nach Geschwindigkeit 20-100 Hz oder 100-500 Hz
Frequenzschritte:	ab 100 Hz
Filter:	Doppelsuper, 8 kHz Filter, 4 kHz und 2,5 kHz / Bandbreiten: 4 und 2,5 kHz
Stromversorgung (en):	12 Volt, max. 600 mA
Maße:	210 x 65 x 195 mm
Gewicht:	ca. 1 Kg
alternative Modelle:	ICOM ICR75 .

Oft gestellte Fragen (FAQ)

zugelassen (CE)

durchgehender Frequenzbereich:

Flugfunk (AM):

900 MHz Telefonband:

deutsche Bedienungsanleitung:

Netzgerät / Ladegerät im Lieferumfang:

Akku im Lieferumfang:

Tasche im Lieferumfang:

weitere mitgelieferte Zubehör:

leicht zu bedienen: (relativ...)

Frequenzsuchlauf:

Besonderheiten:

Aus USA für Europa hergestellt, schaltbare AGC, 100 Speicherplätze, S-Meter, zwei Antennenanschlüsse.

© www.thiecom.de (Bremen / Germany) Tel. 0421-609850-0 Fax. 6007566 Tel. 07000-thiecom (8443266)