

Hitachi KH - WS 1



Digitaler Satelliten Weltempfänger mit Antenne

Mit dem **Hitachi KH – WS 1** können Sie nicht nur lokale Radiosender hören, sondern dieses TOP – MODELL holt Ihnen mit Hilfe der Satellitenantenne Radiostationen aus aller Welt ins Haus.

Sie hören 40 Kanäle in kristallklarer und störungsfreier **digitaler Audio Qualität**.

Außerdem empfängt der Hitachi KH – WS 1 folgende Frequenzbänder:

- Satellit: L-Band 1453.384 – 1490.644 MHz
- UKW (FM) 87,5 – 108,0 MHz
- KW (SW 1) 2,3 – 7,3 MHz
- KW (SW 2) 9,5 – 26,1 MHz
- MW (AM) 522 – 1.620 kHz

Der **Hitachi KH – WS 1** überzeugt durch seine einfache Menüsteuerung. Die übersichtliche Tastatur ist Ihnen bei allen Funktionen incl. Navigationstasten sehr behilflich um den von Ihnen gewünschten Sender einzustellen.

Bei den digitalen Satelliten – Kanälen haben Sie die Möglichkeit durch die Selektion (Vorzugssprachen & Programmtypen) sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Sie wollen POP, Rock, News aus aller Welt empfangen! Dann begleiten Sie uns gemeinsam in das mobile digitale Hörfunk – Zeitalter.

Für Ihren Firmenstempel

Technische Daten:

Frequenzbereiche:

Worldspace L-Band	1453.384 – 1490.644 MHz	
UKW	87,5 – 108,00 MHz	
SW 1	2,300 – 7,300 MHz	
SW 2	9,500 – 26,100 MHz	
MW	520 – 1620 KHz	9 bzw. 10 KHz

Modulationsarten:

MW & SW1 & SW2	Amplituden - Modulation
UKW	Frequenz - Modulation
Worldspace	Worldstar 1 method (QPSK)

Speicherplätze :

UKW	10 Sp.-Plätze
MW	10 Sp.-Plätze
SW1 & SW2	2 x 5 Sp.-Plätze
Worldspace	10 Sp.-Plätze

Stereo - Empfang:

Kopfhörerbuchse	JA
Line Out	JA

Timer:

Wecker / Radio	1 - fach
----------------	----------

Sleep - Timer

Zum Ausschalten

Ausgangsleistung:

Audio – Verstärker	3 Watt pmpo	Mono – Lautsprecher
--------------------	-------------	---------------------

Incl. Zubehör:

Netzkabel	JA
Sat.-Antenne	Incl .Befestigungsrahmen für den Weltempfänger
HF - Kabel	Verlängerungskabel incl. Stecker & Kupplung
Bedienungsanleitung	Mehrsprachig

Abmessungen:

B x H x T incl.Antenne	246,5 x 162,5 x 93,0 mm
------------------------	-------------------------

Stromversorgung:

Incl. Netzbetrieb	~220 – 240 Volt	~110 – 127 Volt
DC / Batterien	4 x Baby - Zelle	
DC – Buchse	6 Volt	

Gewicht:

Ohne Batterien	1.500 g
Mit Batterien	1.900 g

Endverbraucherpreis:

€ 341,00
DM 666,94



WorldSpace™ ist ein digitales Weltempfangssystem.

Durch die Positionierung der drei Satelliten (Afristar™, Asiastar™ & Ameristar™) auf der geostationären Umlaufbahn, können Sie endlich auch mobil digitale Hörfunk – Signale empfangen. Jeder der Satelliten benutzt 3 sogenannte Beams mit rechts- und linksgerichtete Polarisation, die in unterschiedlichen Frequenzen unterteilt sind. Jeder Beam enthält etwa 50 BC (Broadcaster) Kanäle. Ein BC kann bis zu 8 SC (Service Channel) enthalten. Jeder SC sendet LANG (Sprachkennung) und PTY (Programmtypen), wonach man seine bevorzugten Sender eines Beams wählen kann.